MODEL SPECIFIC DATA	TF 30	TF 100	TF300	TF 500	TF 1k	TF 2K	TF 3K	TF 5K
RF output power	30W	100W	300W	500W	1kW	2kW	3kW	5kW
Number of amplifiers	1	1	1	1	1	1	1	1
Power consumption kVA	100VA	200VA	600VA	700VA	1400VA	2800VA	4300VA	7,5kVA
RF connectors	N	N	7/16"	7/16"	7/16"	7/8"	7/8"	7/8"
Dimensions	1us-19"	1us-19"	2us-19"	3us-19"	3us-19"	3us-19"	4us-19"	5us-19"
Weight Kg	5kg	5kg	12kg	12kg	20kg	25kg	25kg	38kg
Air Flow	20 m³h	60 m³h	100 m³h	100 m³h	200 m³h	280 m³h	280 m³h	700 m³h
VAC Single Phase	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac